

BOOSTER AVVITATORE D'EMERGENZA 12V



Per veicoli con batteria a 12V fino a 150 Ah



- Ricarica a 230 V
- Pinze con cavo in rame a seri fili con sezione 25 mm²
- Uscita 12V (presa accendisigari) protetta da un interruttore automatico di ripristino da 20A per connessioni di accessori elettrici a 12V
- Tasto di prova a 5 led di segnalazione livello di carica della batteria
- Pinze isolate curve ad alata aderenza
- Scocca antiurto in ABS
- Pratico alloggiamento per le pinze e il cavo
- Fornito con caricatore automatico per la ricarica tramite presa 220V e cavo per ricarica tramite presa accendisigari

Dimensioni L X P X H	Erogazione Corrente Continua - A	Erogazione Corrente Di Picco - A	Lunghezza Cavo	Peso	Tensione	Art.
32,5 x 11 x 28,5 mm	1150 a	3170 a	87 cm	9.6 kg	12 v	F3691 207 206

ATTENZIONE!

Se la batteria è difettosa è impossibile ricaricarla!
Si consiglia di attaccare la pinza nera sulla massa del veicolo (telaio) e non sulla massa della batteria